

KONTAKTOR INNSLAG



Tabellen under viser resultatet av en test utført på våre transformatorer type NTS med Telemeknikk's kontaktorer. Vi har målt spenningsfall på sekundær-spenning ved tilkobling av kontaktoeren. Tabellen viser spenningsfall i prosent og hvilken transformator som bør anvendes til de forskjellige kontaktorene i serie LC1 D009 til F630.

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er veiledende data.

Kontaktor type	1 stk kontaktor	Ez spenningsfall	2 stk kontaktorer	Ez spenningsfall
LC1 D009-D18	NTS 40VA	14%	NTS 60VA	7,6%
LC1 D25-D38	NTS 60VA	9,6%	NTS 100VA	7,3%
LC1 D40-D95	NTS 100VA	10%	NTS 150VA	11%
LC1 F115-F150	NTS 220VA	12%	NTS 280VA	9%
LC1 F185-F225	NTS 220VA	12%	NTS 400VA	11%
LC1 F265-330	NTS 220VA	9%	NTS 400VA	9%
LC1 F400	NTS 280VA	12%	NTS 500VA	13%
LC1 F500	NTS 400VA	10%	NTS 700VA	11%
LC1 F630	NTS 500VA	10%	NTS 700VA	12%